

# Um calibre exclusivo, graças às suas inovações

## Todas as complicações integradas

O Calibre Royal integra, em estreia mundial, todas as complicações relojoeiras na sua platina inicial. Esta integração confere fiabilidade, dimensões compactas e resistência ao choque, permitindo, sobretudo, uma relojoaria com múltiplas complicações e muito elegante, graças à sua reduzida espessura, bem como uma disposição perfeitamente simétrica e equilibrada das complicações no mostrador.

## A reserva de energia

Um único grande tambor oferece uma reserva de energia de 88 horas, com uma indicação de intervalo de isocronismo excepcional em 72 horas, ou seja, uma autonomia e um funcionamento constante de todas as complicações garantidos em 88 horas.

---

## Grande data e dia

Grande janela dupla da data e do dia, com 3 discos situados ao mesmo nível, sistema instantâneo dos 3 discos num décimo de segundo, à meia-noite (com uma tolerância de mais ou menos 10 minutos); correcção rápida dos dias e das datas sem correctores na caixa. Todas as operações de acerto podem ser efectuadas sem qualquer risco para o mecanismo, independentemente da posição dos ponteiros.

O mecanismo de grande janela dupla da data e do dia com salto instantâneo às 24h e 3 discos é único no mundo, com uma correcção sem zona vermelha, independentemente da posição dos ponteiros, efectuada unicamente através da coroa (sem corrector), estando também munido de um mecanismo inédito de actualização rápida.

# Recomendações e manutenção

O seu relógio Peigniet Manufacture sabe resistir ao uso diário: vidro de safira anti-riscos, ouro ou aço puro, o que possibilita numerosos polimentos, fundo de rosca ou com parafusos. Uma autêntica marca de relógios tem o cuidado de armazenar milhares de componentes, para assegurar qualquer eventual substituição ao longo de várias gerações. Assim, um relógio Peigniet Manufacture pode ser transmitido de geração em geração e poderá sempre recuperar o brilho dos seus primeiros dias.


Um relógio Peigniet Manufacture tem gravado um número que lhe é específico. Este registo é garantia de um seguimento personalizado em qualquer parte do mundo. Esta gravação é realizada na sequência do segundo controlo.

Um Calibre Royal exige uma revisão regular; recomenda-se que o intervalo entre revisões não exceda 5 anos.

## Algumas recomendações

### Impermeabilidade

A impermeabilidade de um relógio é uma qualidade que pode degradar-se com o passar do tempo; quando é usado, o relógio é diariamente submetido a diferentes tipos de agressão, que podem variar consoante quem o usa (choques mais ou menos violentos, transpiração, mudanças bruscas de temperatura, água do mar, água da piscina, etc).



Estes factores provocam o envelhecimento das juntas de estanqueidade. Por este motivo, é necessário solicitar regularmente a verificação da impermeabilidade do seu relógio junto de um revendedor Pequignet autorizado.

#### ATENÇÃO:

- aparafusar ou pressionar sempre a coroa contra a caixa, cuidadosamente, para evitar a penetração de água no mecanismo.
- não utilizar os botões do cronógrafo ou a coroa debaixo de água.
- depois de um banho no mar ou na piscina, passar o relógio por água morna e secá-lo com um pano macio.

#### **Campos magnéticos**

O nosso ambiente está sujeito a perturbações provocadas por fontes electromagnéticas. Estas perturbações podem afectar directamente o funcionamento do seu relógio, independentemente de o mesmo ser automático ou de quartzo.

O seu relógio pode ser afectado por campos magnéticos intensos. Em alguns casos, as perturbações poderão magnetizar determinadas peças em aço do movimento, como o rolamento de esferas da massa oscilante do sistema automático e, mais particularmente, a espiral.

**As espiras da espiral são susceptíveis de aderir entre si e o relógio poderá adiantar-se/atrasar-se muito e mesmo parar.**



## **Tratamento PVD**

O tratamento PVD é um tratamento de superfície endurecida que pode desgastar-se prematuramente devido a impactos ou a fricções regulares. A garantia não abrange estes casos.

## **Reserva de energia**

O uso regular do relógio mantém a reserva de energia. Caso o relógio não seja usado e pare, recomenda-se que lhe dê corda manualmente por intermédio da coroa; isto porque não basta fazer oscilar o seu relógio para lhe proporcionar a corda necessária a um correcto funcionamento. Fazê-lo poderá provocar um atraso considerável do relógio e levará a que pare muito rapidamente. Apesar da excelente qualidade e da fiabilidade tecnológica do seu relógio, tem de ter em conta que a tolerância de precisão de um relógio mecânico (ao contrário dos modelos de quartzo) oscila entre mais ou menos 10 segundos por dia.

## **Utilização diária das pulseiras em pele**

Evitar qualquer contacto com a água ou outros líquidos  
Evitar qualquer contacto directo com cosméticos, perfumes, maquilhagem, detergentes, solventes ou outros produtos de limpeza especiais para pele disponíveis comercialmente.

Evitar qualquer exposição à luz forte, ao sol, sob risco de descoloração.

## **Temperaturas**

Evitar expor o relógio a temperaturas extremas, bem como a mudanças bruscas de temperatura.

## **Dar corda**

### **Posição 1 da coroa**

São necessárias 88 voltas da coroa para obter as 88 horas de reserva de energia. Contudo, o Calibre Royal dispõe de um outro sistema de alto rendimento. Dar corda manual através da coroa, até obter 30 ou 40 horas de reserva de energia, é o suficiente. O sistema automático trata do resto. Apesar de o isocronismo do seu Calibre Royal ser excelente a partir das 16 horas de reserva de energia, recomenda-se, para maior conforto, que o seu calibre seja recarregado ao máximo.

### **Acerto da fase da lua**

A operação é muito fácil. Com um estilete, premir o corrector e posicionar o disco da lua na posição de lua cheia.  
A às 9h, no relógio Rue Royale  
B às 6h, no relógio Paris Royal  
Consultando um calendário lunar (site Pequignet [www. pequignet.com](http://www.pequignet.com)), verificar a data da última lua cheia. Contar os dias decorridos desde a última lua cheia e premir o corrector com o estilete Pequignet tantas vezes quantos os dias contados.

Exemplo: estamos a 15 de Junho, dia em que a correcção vai ser efectuada. O calendário lunar indica que a última lua cheia foi no dia 10 de Junho. Então, conta-se 11, 12, 13, 14, 15, ou seja, 5 dias. Assim, depois de colocar o disco na posição de lua cheia, premir o corrector 5 vezes.

ATENÇÃO: recomenda-se que esta regulação não seja efectuada entre a meia-noite e as 3 horas.

### **Acerto da hora**

#### **Coroa na posição 3**

Rodar a coroa na posição 3 e fazer avançar os ponteiros. Atenção: se forem mais de 12h, assegurar-se de que passa uma vez pelo "12".

### **Acerto da grande janela dupla do dia e da data**

#### **Coroa na posição 2**

Acertar previamente a hora, como indicado acima, com a coroa na posição 3.  
Para acertar o dia da semana, rodar a coroa (posição 2) no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio. O dispositivo de avanço rápido permite percorrer facilmente as datas. Para acertar a data, rodar no sentido

dos ponteiros do relógio.

O dispositivo de avanço rápido permite percorrer fácil e rapidamente as datas, sem qualquer preocupação.

### Observação

O mecanismo de grande janela dupla da data e do dia com salto instantâneo às 24h e 3 discos é único no mundo, com uma correcção sem zona vermelha, independentemente da posição dos ponteiros, efectuada unicamente através da coroa (sem corrector), estando também munido de um mecanismo inédito de actualização rápida.

Pequignet Manufacture inova e simplifica esta grande complicação, que, como poderá constatar, é extremamente fiável.

